Bomba para fuentes de ornato y estanques de 12 W





| | MOTOR |
|--------------------|------------|
| Tipo de Motor | Electrico |
| RPM del Motor | 3450 RPM |
| Voltaje | 127 V |
| Fases del motor | Monofásico |
| Corriente | 0.089 A |
| Protección termica | No |

| ВОМВА | | |
|-----------------------------|--|--|
| Tipo de Bomba | De fuente | |
| Flujo Optimo | 8.00 LPM | |
| Altura Optima | 0.75 m | |
| Numero de etapas | 1 etapas | |
| Diametro de succion | 0.50 pulg | |
| Diametro de descarga | 0.25 pulg | |
| Tipo de impulsor | abierto | |
| Material del cuerpo | Plástico | |
| Material del impulsor | Plástico | |
| Material del sello mecanico | Cerámica / Carbón / Acero inoxidable / Buna | |
| Temperatura Maxima del Agua | 40° C | |
| Incluye | Adaptador para manguera | |

| INFORMACION ADICIONAL | | |
|-----------------------|-------------------------|--|
| Dimensiones | 12.00 X 10.00 X 8.00 cm | |
| Garantia | 1 año | |
| Certificación | NOM / ANCE | |
| Peso neto | 0.44 kg | |

MODELO

AQUA12W

CARACTERISTICA ESPECIAL

Compacta y duradera

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Fuentes



Fácil maneja y tamaño compacto.

· Motor Silencioso.

USOS

Ideal para fuentes de ornato, acuarios y peceras.
Ideal para la recirculación de agua en

Ideal para la recirculación de agua en fuentes y acuarios.
Caídas y cortinas de agua.

BENEFICIOS

Incluye adaptador para mangueras



Bomba para fuentes de ornato y estanques de 12 W

MCA METROS

1.10 O 1.92

OINAMICA 0.55

CARGA 0.37 0.18 AQUA12W

Rango Recomendado

TOTAL DYNAMIC HEAD

1.2



MODELO

AQUA12W

CARACTERISTICA ESPECIAL

Compacta y duradera

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Fuentes



- Fácil maneja y tamaño compacto.
- · Motor Silencioso.

USOS

Ideal para fuentes de ornato, acuarios y peceras.
Ideal para la recirculación de agua en

fuentes y acuarios. Caídas y cortinas de agua.

BENEFICIOS

Incluye adaptador para mangueras

