



Generador Monofasico de 7 500 W pico con motor a gasolina Thunder 13 HP



MODELO

G75MG1300THWAE

CARACTERISTICA ESPECIAL

Portátil +Totalmente ensamblado + Switch de maxima potencia

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Generadores



TANQUE DE COMBUSTIBLE 25 L



ENCENDIDO MANUAL RETRÁCTIL



MOTOR

Marca del Motor	Thunder
Potencia del Motor	13.00 hp
Desplazamiento	389 cc
Encendido	Arranque electrico / Manual
Tipo de Motor	Gasolina
Tiempos del Motor	4
Tipo de Valvulas	OHV
Velocidad del Motor	3600 RPM RPM
Capacidad del Tanque de Combustible	25.00 litros
Aceite Recomendado	SAE-30 (venta por separado)
Capacidad de Aceite	1.1 L
Sensor de Bajo Nivel de Aceite	Incluido

USOS

Ideales para construccion ligera y energia de respaldo en emergencias

BENEFICIOS

Energía Portátil  
Fácil arranque  
Fácil transportación.





Generador Monofasico de 7 500 W pico con motor a gasolina Thunder 13 HP

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS  
**COMPATIBLES NO INCLUIDOS**



CLAVIJA DE SEGURIDAD  
CON SEGURO GIRAR-TRABAR  
(TWIST LOCK)  
3P, 4H, 125/250 V, 30 A



AMG-SAE30-L  
MOTOR GASOLINA  
ACEITE SAE 30



EXTENSIONES INDUSTRIALES  
IDEALES PARA USO  
CON GENERADORES  
MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS.

MODELO

G75MG1300THWAE

CARACTERISTICA ESPECIAL

Portátil +Totalmente ensamblado +  
Switch de maxima potencia

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Generadores



TANQUE  
DE COMBUSTIBLE  
25 L



ENCENDIDO  
MANUAL RETRACTIL



CARACTERISTICAS

Tiempo de Operacion al 50% de la carga	12.00 horas
Potencia Maxima	7.00 kVA
Potencia Nominal	5.50 kVA
Voltaje	120 / 240 V
Alternador	Libre de mantenimiento sin escobillas
Frecuencia	60 Hertz
Fases	Monofásico
Contactos	120 / 240 V
Tipo de Enfriamiento	Aire
Rango de Decibeles a 7 metros	76.00 dB
Clavija	No Incluida
Bateria	No Incluida
Panel	2 contactos Duplex , 1 Twist Lock , Protección sobrecarga + Switch de maxima potencia
Incluye	No Incluida

INFORMACION ADICIONAL

Dimensiones	74.00 X 67.00 X 78.00 cm
Peso neto	94.00 kg
Garantia	1 Año

USOS

Ideales para construccion ligera y energia de respaldo en emergencias

BENEFICIOS

Energía Portátil  
Fácil arranque  
Fácil transportación.

